

JEDNOFAZNI ISPRAVLJAČI- UGRADBENI

EL - UR d.o.o.

ELEKTROUREĐAJI

Zagreb, Bukovačka 306

tel/fax: (01) 38 86 669

e-mail: el-ur@el-ur.com

web: www.el-ur.hr

www.el-ur.com

matični broj: 3931366

Ispravljači su namijenjeni za punjenje i održavanje akumulatorskih baterija, te napajanje istosmjernih trošila.

SMR 12-125



SMR 48-1



SMR 48-8



TIP UREĐAJA		SMR 12-125	SMR 48-1	SMR 48-8
ULAZ	ulazni napon	190VAC - 260VAC 47Hz - 53Hz	190VAC - 260VAC 47Hz - 53Hz	190VAC - 260VAC 47Hz - 53Hz
	filter protiv radiosmetnji	DA	DA	DA
IZLAZ	najveća izlazna struja	125A	1A	8A
	maksimalna snaga	1500W	48W	400W
	valovitost napona	<1% Un	<1% Un	<1% Un
	stabilnost napona	<1% Un	<1% Un	<1% Un
	filter protiv radiosmetnji	DA	DA	DA

Zaštite:

- previsok izlazni napon
- prevelika izl. struja-strujno ograničenje
- prenaponi iz mreže-varistori

Signalizacija:

- ispravan rad
- previsok izl. napon
- ispravan izlazni napon – SAMO SMR 12-125

Ostalo:

- iskoristivost pri nazivnim uvjetima **oko 90%**
- radna temperatura okoline **od 0°C do 40°C**
- dimenzije ŠxVxD **87x46x170 mm SMR 48V-1A**
240x110x150 mm SMR 48V-8A